

## MHPower MPU-1800-24



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>6 866 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 5 675 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 553 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>687 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | UPSMHP0008                 |
| Part No.:    | MPU-1800-24                |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### MHPower MPU-1800-24

Měnič napětí 24 V/230 V-1800 W s funkcí UPS. Připojte akumulátor a máte k dispozici kompletní záložní zdroj s automatickým přepnutím na záložní napájení.

Při napájení ze sítě jsou napájeny připojené spotřebiče přímo ze sítě, externí akumulátor je dobíjen, při výpadku sítě zdroj automaticky přepne na měnič napětí, energie je odebírána z akumulátoru, spotřebiče jsou napájeny z měniče. Po obnovení el. energie zdroj automaticky přepne na síť, začne se akumulátor dobíjet.

Doporučujeme tento záložní zdroj pro jeho flexibilní použití. Čistý sinusový výstup. Ideální pro dlouhodobé zálohování.

**Podporuje GEL, AGM a klasické zaplavené baterie. Nepodporuje baterie Li-Ion, Li-Pol, LiFePO atd.**

### Vlastnosti:

- Maximální trvalý výkon 1800 W
- Integrovaný nabíječ 10/20 A max
- Robustní celokovové provedení
- Kabele pro připojení externího akumulátoru 0,8 m
- Automatické přepnutí při výpadku sítě, automatické dobíjení externího akumulátoru
- Pro 24V (2x 12 V) externí akumulátor 100-250 Ah
- Kompaktní rozměry

**POZOR!** Záložní zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, když je připojen k externí baterii. Neměl by být používán bez připojení baterie. Po připojení akumulátoru, zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky (230 V, 50 Hz) s uzemněním do sítě. Na zadní straně zdroje připojte zařízení, které chcete, aby fungovalo při výpadku napájení. Postupujte podle následujícího pořadí: připojte baterii, připojte hlavní napájení a potom připojte spotřebič (zařízení) k záložnímu zdroji (UPS). Pro zapnutí nebo

vypnutí AC zátěže (zásuvek pro spotřebič), tak stiskněte a podržte tlačítko napájení (ON / OFF) pod dobu cca 2 sekund.

V případě výpadku elektrické energie nebo pokud nejsou její parametry v normálním rozmezí, tak se záložní zdroj (UPS) automaticky přepne na baterii. Přepnutí záložního zdroje na baterii se zobrazí na displeji záložního zdroje (UPS). Zařízení (UPS) oznamuje přepnutí záložního zdroje (UPS) na baterii i zvukovým signálem.

#### **Příklady použití a doby zálohování, stáří baterie do dvou let:**

Orientační doba zálohy pro spotřebu 100 W:

záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 6,5 hodiny.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 12 hodin.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 15 hodin.

Orientační doba zálohy pro spotřebu 200 W:

záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 3,25 hodiny.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 6 hodin.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 7,5 hodin.

Orientační doba zálohy pro spotřebu 300 W:

záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 2,15 hodiny.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 4 hodiny.  
záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 5 hodin.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 2500 VA / 1800 W

**Výstupní napětí:** 230 V

**Výstupy:** 2× Schuko

**Rozměry:** 390 × 280 × 220 mm

**Hmotnost:** 13,9 kg

#### **Baterie**

**Počet baterií:** externí baterie, není součástí balení

**Napětí baterie/článku:** 24 V (2× 12 V)

**Podporované baterie:** GEL, AGM, zaplavené