

## MSI B850 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:	<b>6 128 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 064 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 741 Kč</b>
Ušetříte:	<b>613 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2240
Part No.:	B850 GAMING PLUS WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI B850 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B850

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200-5600 (OC) MT/s / 5600-4800 (JEDEC) MT/s

1DPC 1R max. rychlost až 8200+ MT/s

1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s

Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16

Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8

Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

#### **AMD B850 čipová sada**

2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### **Grafika**

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

#### **Úložiště**

##### **AMD CPU**

1x M.2\_1 slot\*, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x M.2\_2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

##### **AMD B850 čipová sada**

1x M.2\_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)

4x SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

\*M2\_1 slot

Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4

Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4

#### **USB**

8x USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

5x USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1x USB-C 3.0 dostupný přes interní USB konektor

2x USB-C 3.1 port na zadním panelu

1x USB 3.1 port na zadním panelu

#### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

#### **LAN**

1x Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

#### **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.4

#### **Interní konektory**

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8pin ATX 12V napájecí konektor

1x 8pin PCIe napájecí konektor

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

4x 4pin konektor systémového ventilátoru

1x konektor EZ Conn

2x konektor předního panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x audio konektor předního panelu

1x konektor sériového portu

1x konektor Tuning ovladače

3x 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)

1x 4pin konektor RGB LED

1x konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)

4x interní USB 2.0 konektor

4x interní USB 3.0 konektor

1x interní USB-C 3.0 konektor

4x SATA 6 Gb/s konektor

3x M.2 slot, M Key

#### **Konektory na zadním panelu**

1× tlačítko Flash BIOS  
1× tlačítko Clear CMOS  
1× DisplayPort  
1× RJ-45  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB-C 3.1  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
2× konektor Wi-Fi antény  
2× audio jack  
1× optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

304,8 × 243,84 mm

ATX formát